

Tastelås



Kontakte kontrollrom




Grønn sideknapp:
Anrop eget kontrollrom.
Lege i vakt: LV-sentral.
Ambulanse: AMK.



Svart sideknapp:
Lege i vakt: AMK-AMB best.
Ambulanse: Ingen.

Eller send oppkall til kontrollrom via hurtigtaster.

Statusmeldinger



Velg status med navigasjonstastene.

Ringte offentlig telenett

00+tlf viser 87800000 «ukjent nummer».
09+tlf viser eget nr., kan ringes tilbake.

HUSK: AnrTyp = Telefonnr.

Talegrupper (TG)

Bruk hurtigtaster for å velge TG-mapper for ditt område.
Vri på «dreiebryteren» for å velge andre TG i den valgte TG-mappen.

Andre TG finner du ved å trykke venstre valgtast «Alt». Velg «TG etter mappe» eller «TG etter abc».

Nummerplan

Hver radioterminal i Nødnett har eget anropsnummer (ISSI). Din ISSI finner du med snarveien:



Bruk av Gateway (GW) i ambulanse (MTM5500)

1. Velg TMO TG som er avtalt for hendelsen.
2. Trykk og hold #tasten inne for aktivisere GW.
3. Velg DMO TG som er avtalt for hendelsen.
4. Trykk og hold inn # tasten for å avslutte GW.

NB. På håndholdt RT: Velg DMO modus (Meny+ 8) og samme DMO TG som i GW.

Brukerstøtte



Tlf 08915

Utgiver: Helsedirektoratet/Versjon2.0

Foto: Helsedirektoratet/Motorola Solutions

Hurtigguide Radioterminal

Motorola
MTP3250
& MTP850





Hurtigtaster

(hold tasten nede i ca 2 sekunder)

- 1** Ambulanse TG
- 2** ABC BAPS TG
- 3** DEF Samvirke TG
- 4** GHI Legevakt TG
- 5** JKL Akuttmottak TG
- 6** MNO Kommune TG
- 7** PQRS Oppkall i talegruppe
- 8** TUV Ikke i bruk
- 9** WXYZ Oppkall en-til-en
- 0** +☒ Stille TG
- *** Status: Fremme hos pas
- #** ☒ Høy/Lav lyd

Snarveier

- ☐** + ***** ☒ Tastelås
- ☐** + **1** ☒ Eget ISSI nummer
- ☐** + **2** ABC GPS posisjon
- ☐** + **3** DEF Statusmeldinger
- ☐** + **4** GHI Displaymenyen
- ☐** + **5** JKL Tastaturtone
- ☐** + **8** TUV DMO/TMO
- ☐** + **9** WXYZ Liste over snarveier

Kortnummer til kontakt:

nummer + **#** ☒

Kortnummer til en talegruppe:

nummer + ***** ☒