

Hurtigguide Radioterminal

Sepura
STP9000

Nasjonal konfigurasjon
versjon 2.0



nødnett
helse



Tastelås



+



Meny
(venstre valgtast
«bekreft»)

Kontakte kontrollrom



Knapp over PTT.
Anrop eget kontrollrom
Ambulanse: AMK
Lege i vakt: LV-sentral

Eller send oppkall til kontrollrom via hurtigtaster

Statusmeldinger

To korte trykk på
modusknappen



Velg status med naviratt



Fremme hos pasient

Ringte offentlig nett

00 + tlf. gir 87800000, «ukjent nummer»

09 + tlf. gir 878xxxxx, kan ringes tilbake

HUSK endre anropstype:

Bruk navigasjonstast opp/ned.

Velg telefonsymbolet

Kortnummer til en talegruppe:

Et kort trykk på modusknappen + nr

Talegrupper

Et kort trykk på
modusknappen



Velg mapper med navigasjonstastene

Velg talegruppe med navirattet

For å bekrefte valg trykk PTT


Favoritt-talegrupper

En liste med andre aktuelle TG for
ditt område

Nummerplan

Hver radioterminal i Nødnett har
eget ISSI-nummer. Ditt ISSI-nummer
finner du ved å
trykke «Meny»



Velg Hjelp 

Hurtigtaster

TG = Talegruppe

-  Ambulanse TG
-  BAPS TG
-  Samvirke TG
-  Legevakt TG
-  Akuttmottak TG (mappe)
-  Kommune TG (mappe)
-  Oppkall i gruppe
-  TMO/DMO
-  Oppkall individ (en-til-en)
-  Stille TG
-  Fremme hos pasient
-  Høytaler/Garnityr

Bruk av Gateway (GW) i ambulanse (SRG3900)

1. Velg TMO TG som er avtalt for hendelsen.
2. Trykk og hold #tasten inne for å velge GW.
3. Velg DMO TG som er avtalt for hendelsen.
4. Trykk og hold inn # tasten for å avslutte GW ved å velge TMO

NB. På håndholdt RT: Velg DMO modus (hurtigtast 8) og samme DMO TG som i GW.

Brukerstøtte



Tlf 08915