

## Talegrupper

Et kort trykk på modusknappen



Velg mapper med navigasjonstastene

Velg talegruppe med navirattet  
For å bekrefte valg trykk PTT


## Favoritt-talegrupper

En liste med andre aktuelle TG for ditt område

## Nummerplan

Hver radioterminal i Nødnett har eget ISSI-nummer. Ditt ISSI-nummer finner du ved å trykke «Meny»



Velg Hjelp 

## Hurtigtaster

TG = Talegruppe

- 1** Ambulanse TG
- 2** BAPS TG
- 3** Samvirke TG
- 4** Legevakt TG
- 5** Akuttmottak TG (mappe)
- 6** Kommune TG (mappe)
- 7** Oppkall i gruppe
- 8** TMO/DMO
- 9** Oppkall individ (en-til-en)
- 0** Stille TG
- \*** Fremme hos pasient
- #** Høytaler/Garnityr

## Bruk av Gateway (GW) i ambulanse (SRG3900)

1. Velg TMO TG som er avtalt for hendelsen.
2. Trykk og hold #tasten inne for å velge GW.
3. Velg DMO TG som er avtalt for hendelsen.
4. Trykk og hold inn # tasten for å avslutte GW ved å velge TMO

NB. På håndholdt RT: Velg DMO modus (hurtigtast 8) og samme DMO TG som i GW.

Brukerstøtte



Tlf 08915

Utgiver: Helsedirektoratet / nasjonal konfigurasjon V 2.0

# Hurtigguide Radioterminal

Foto: Helsedirektoratet / VHF Communications / Sepura

Sapura  
STP9000  
Nasjonal konfigurasjon  
versjon 2.0

  
**nødnett**  
helse



## Statusmeldinger

To korte trykk på modusknappen

Velg status med naviratt

Fremme hos pasient

## Ringe offentlig nett

00 + tlf. gir 87800000, «ukjent nummer»  
09 + tlf. gir 878xxxxx, kan ringes tilbake

HUSK endre anropstype:  
Bruk navigasjonstast opp/ned.  
Velg telefonsymbolet

Kortnummer til en talegruppe:  
Et kort trykk på modusknappen + nr

## Tastelås

+ Meny  
(venstre valgast «bekreft»)

## Kontakte kontrollrom

Knapp over PTT.  
Anrop eget kontrollrom  
Ambulanse: AMK  
Lege i vakt: LV-sentral

Eller send oppkall til kontrollrom via hurtigtaster